

PC-FAX受信を登録する

1. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[受信データ処理設定]で、[PC-FAX受信設定]を選び、[OK]をクリックします。
2. 複数の回線をお使いの場合は、PC-FAX受信機能を設定する回線を選び、[編集]をクリックします。
➡ 1回線をお使いの場合は、手順3へ進みます。
3. [PC-FAX受信設定]で、次の設定をします。

設定	説明
[PC-FAX受信設定]	PC-FAX受信機能を使う場合は、[許可する]を選びます（初期値：[許可しない]）。 ダイヤルインをお使いの場合は、[ダイヤルインのみ]が選べます。[ダイヤルインのみ]を選ぶと、ダイヤルインのPC-FAX番号で受信したときだけPC-FAX受信するように設定できます。
[受信出力先]	受信したファクスの保存先を、[強制メモリー受信ボックス]または[指定ボックス]（Fコード（SUBアドレス）で指定したボックス）から選びます（初期値：[強制メモリー受信ボックス]）。
[受信後印刷]	受信したあとに本機で印刷する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[パスワードチェック]	[受信出力先]で[指定ボックス]を選んだ場合に、通信パスワード（送信ID）を確認する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 ❖ [通信パスワード]：通信パスワードを入力します（半角数字8桁以内、記号は#、*を使用可能）。